

ZASILACZ MODUŁOWY 12V DC

	ID-3000	ID-3007	ID-3008	ID-3001	ID-3002	ID-3003	ID-3004	ID-3005	ID-3006
MOC	15W	25W	36W	60W	75W	100W	150W	200W	250W
WYJŚCIE	1,25A	2,1A	3A	5A	6,25A	8,33A	12,5A	16,75A	20,83A
WEJŚCIE 100-265V AC 50-60Hz									
KLASA SZCZELNOŚCI IP20									
WYMIARY	70x40x30 mm	85x60x33 mm	85x60x33 mm	110x78x36 mm	160x98x43 mm	160x98x43 mm	200x98x43 mm	200x98x43 mm	200x110x50 mm
TEMPERATURA PRACY 0°C~+45°C									

Zasilacz modułowy, aluminiowy charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz szerokim zakresem temperatury pracy (0°C - 45°C). Posiada zabezpieczenia zwarciovowe, termiczne oraz przepięciowe. Może być wykorzystywany do instalacji oświetlenia LED. Zasilacz jest lekki i łatwy w montażu, posiada zaciski śrubowe na przewody.

UWAGA!

- 1 - Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac instalacyjnych lub konserwacyjnych należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone.
- 2 - Należy zapewnić odpowiednią wentylację dookoła zasilacza i nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów. Jeśli urządzenie w pobliżu jest źródłem ciepła, należy umieścić je w odległości co najmniej 10-15cm od zasilacza.
- 3 - W przypadku stosowania dużych obciążeń należy pamiętać o pozostawieniu 5-10% bufora mocy na zasilaczu, a także zapewnieniu urządzeniu odpowiedniej wentylacji. Zasilacze stosowane w zabudowie muszą posiadać minimum 10% zapas mocy aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu.
- 4 - Przewody wejściowe (230V) należy podłączyć po stronie zasilacza, gdzie są oznaczenia L,N.
Przewody wyjściowe natomiast należy podłączyć po stronie, gdzie są oznaczenia V+, V-.
Odwrotne podłączenie spowoduje uszkodzenie zasilacza i utratę gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku niewłaściwego montażu i eksploatacji.

INSTALACJA:

- Podłącz przewód uziemiający (zielono-żółty) w miejscu oznaczonym symbolem  na zasilaczu.
- Podłącz przewód zasilający (czarny lub brązowy) w miejscu oznaczonym literą L na zasilaczu.
- Podłącz przewód neutralny (niebieski) w miejscu oznaczonym literą N na zasilaczu.
- Podłącz do zasilacza przewody wyjściowe, doprowadzające napięcie 12V DC do urządzenia: czerwony w miejscu oznaczonym V+, czarny w miejscu oznaczony V-na zasilaczu.

Bezwzględnie należy stosować się do oznakowań na obudowie zasilacza.

Dołączony rysunek jest jedynie poglądowy.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA