

PROVERO

Włącznik podblatowy pojemnościowy ID-0061

ZASTOSOWANIE:

Urządzenie jest przeznaczone do dotykowego załączania i wyłączania lamp lub taśm LED zasilanych napięciem stałym 12/24V. Dzięki pojemnościowej zasadzie działania może być ukryty pod blatem płyty meblowej. Maksymalna grubość płyty wiórowej w zależności od rodzaju płyty 18-38mm.

DANE TECHNICZNE:

Napięcia wejściowego: 12-24V DC

Moc wyjściowa: 60W(dla 12V), 100W(dla 24V)

Max. obciążenia: 5A(dla 12V), 4A(dla 24V)

Stopień ochrony: IP20

Zastosowanie: wewnątrz budynków

Długość przewodów: 2x90cm

Zakres pracy: płyta o grubości max 38mm (w zależności od gęstości płyty)

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I MONTAŻU:

1. Przed montażem zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją.
2. Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania wewnątrz pomieszczeń szczególnie do instalacji oświetleniowych LED.
3. Podłączając urządzenie do instalacji nie można w żadnym wypadku przekroczyć podanych w specyfikacji parametrów technicznych.
4. Wyłącz zasilanie.
5. Wyznaczyć miejsce zamontowania urządzenia i przeprowadz przewód.
6. Zalecamy przed przyklejeniem urządzenia podłączenie i sprawdzenie prawidłowości wykonania instalacji LED i efektywności działania przez grubość płyty.
7. Mocowanie do płyty meblowej za pomocą dwustronnej taśmy klejącej, od strony z oznaczonym symbolem włącznika.
7. Przewody oznakowane „wejście(input)” należy podłączyć do źródła zasilania o napięciu 12 - 24V. Przewody „wyjście(output)” podłączone powinny być do zasilanych lamp LED.
8. Czyszczenie za pomocą miękkich suchych tkanin.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA I WYMIARY:

Po prawej stronie

ZASADA DZIAŁANIA:

Aby włączyć/wyłączyć podłączone do włącznika źródło światła należy dotknąć powierzchni, na której przymocowany jest włącznik.

UWAGA!!!

Urządzenie działa najlepiej z zasilaczami klasy 2.

